

DIGITUS® HDMI Splitter, 1x2, 4K / 30 Hz

DS-45340

EAN 4016032483656



4K HDMI Splitter, 1x2 4K/30Hz, schwarz

Verteilt ein HDMI-Eingangssignal auf zwei Ausgabedispays. Unterstützt wird eine maximale Auflösung von 4K2K/30Hz. Über den EDID-Umschalter können zwei Modi gewählt werden (Copy: HDMI-Ausgang 1 / Auto Mode: Vergleicht HDMI-Ausgang 1&2 automatisch und fügt eine neue EDID zusammen und spielt diese zum HDMI-Eingang zurück

Verteilt ein HDMI-Eingangssignal auf zwei Ausgabedispays bei einer maximalen Auflösung von 4K2K/30Hz

- Verteilt ein HDMI-Eingangssignal auf zwei Ausgabedispays bei einer maximalen Auflösung von 4K2K/30Hz
- EDID-Support (2 Modi) - 1: Copy - HDMI-Ausgang 1 / 2: Auto Mode - Compare & Create HDMI-Ausgang 1 & 2
- HDMI 1.4b
- HDCP 1.4
- Video-Bandbreite: 2,97 Gbps
- Kompaktes Design für einfache und flexible Installation
- Anschlüsse:
- 1x HDMI Eingang (4K/30Hz) - Anschluss Signalquelle

- 2x HDMI Ausgang (4K/30Hz) - Anschluss Ausgabegerät
- 1x Netzteil Eingang (DC 5V/1A), Anschluss externes Netzteil
- 1x EDID-Umschalter
- Betriebstemperatur: 0-40°
- ESD-Protection
- Gehäuse: Metall
- Abmessungen: L 7 x B 6 x H 2 cm
- Gewicht: 125 g
- Farbe: schwarz

Merkmale

- Anzahl der Ports: 2
- Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Signal Ausgang: HDMI
- Videoausgang: HDMI

Lieferumfang

- 1x HDMI Splitter
- 1x Netzteil (DC 5V/1A, 1,15 m)
- 1x Bedienungsanleitung

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	362,08

Weitere Anwendungsbilder:



Sicherheitshinweise

- Bei Versorgung des Gerätes per Steckernetzteil stellen sie sicher, dass der Stromadapter korrekt angeschlossen ist und den angegebenen Anforderungen entspricht (z. B. Spannung und Stromstärke).
- Verwenden sie ausschließlich zertifizierte CAT5e oder CAT6-Kabel um eine stabile Signalübertragung zu gewährleisten.
- Bei besonders langen Kabelstrecken oder in störungsanfälligen Umgebungen empfiehlt es sich, geschirmte Netzwerkkabel zu verwenden.
- Beachten sie, dass alle Verbindungen fest und sicher sind, um Wackelkontakte zu vermeiden, die die Signalqualität beeinträchtigen könnten. Vergewissere dich, dass die HDMI- und Ethernet-Anschlüsse richtig verbunden sind.
- Stellen sie sicher, dass das CAT-Kabel nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder anderen starken elektromagnetischen Störquellen verlegt wird, um Signalstörungen zu vermeiden.
- Betreiben sie das gerät nur um spezifizierten Temperaturbereich.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im freien oder in feuchten oder nassen Umgebungen
- Überprüfen sie regelmäßig alle Verbindungen und Kabel auf Abnutzung oder Schäden. Besonders bei häufigem Gebrauch oder langen Installationen können Kabel und Anschlüsse verschleiben, was zu einer schlechten Signalqualität oder einem Ausfall des Systems führen kann.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com